PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi

model: DI Wi-01

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W opakowaniu znajdują się:
- ściemniacz Wi-Fi,
- instrukcja obsługi.

Przed montażem należy:
- sprawdzić stan techniczny,
- upewnić się, że zestaw jest kompletny.

W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych podczas transportu produkt został zapakowany w odpowiednie opakowanie ochronne.

2. OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem i użytkowaniem urządzenia. Zachowaj instrukcję do wglądu w przyszłości. Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz urządzenie innej osobie, upewnij się, że instrukcja jest z nim przekazana, aby nowy użytkownik mógł zapoznać się z zasadami jego obsługi i ostrzeżeniami.

Urządzenie może być montowane i obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją obsługi. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały przeszkolone w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i otwartego ognia. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej wilgotności (np. w łazience) ani na bezpośrednie działanie wody.

3. INFORMACJE

Ściemniacz służy do płynnej regulacji natężenia światła oświetlenia żarowego, halogenowego oraz LED ściemnialnego. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej lub asystentów głosowych. Urządzenie wymaga stałego zasilania 230 V AC.

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w puszce instalacyjnej za istniejącym wyłącznikiem ściennym. Nie jest przeznaczone do montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody.

4. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Maksymalna moc obciążenia	300 W
Typ obciążenia	rezystancyjne, żarowe, halogenowe, LED ściemnialne
Minimalna moc obciążenia	3 W
Łączność	Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
Zabezpieczenie	przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
Temperatura pracy	0 °C ÷ 40 °C
Wymiary (W × S × G)	46 × 46 × 20 mm
Masa	55 g
Zakres temperatury barwowej	2700 K ÷ 6500 K
Stopień ochrony	IP20

5. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

6. ZACZYNAMY

Instrukcja dla ściemniacza oświetlenia Wi-Fi

KROK 1
zainstaluj aplikację

6.1. INSTALACJA APLIKACJI SMART

Google Play
Pobierz z Google Play

App Store
Pobierz z App Store

KROK 2
utwórz konto i zaloguj się

6.2. ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Uruchom aplikację i wybierz opcję rejestracji nowego konta.

Podaj swój adres e-mail i ustaw hasło.

Potwierdź rejestrację kodem z wiadomości e-mail.

Zaloguj się do aplikacji.

KROK 3
podłącz do prądu

6.3. SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Podłącz urządzenie zgodnie z poniższym schematem.

230 V AC 50/60 Hz

L

N

KROK 4
dodaj urządzenie

6.4. DODAWANIE URZĄDZENIA

Włącz dodawanie urządzenia w aplikacji.

Poczekaj, aż urządzenie zostanie wykryte.

Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.

Nadaj urządzeniu nazwę i przypisz je do pomieszczenia.